

八戸市南郷文化ホール照明設備表

名称	W	灯数・台数	容量(A)	回路数	備考
照明操作卓(松下製)					プリセットフェーダー40本×2段記憶卓
PLEASUREΣ					記憶1000シーン・エフェクト1000パターン
					サブマスタ10本 50ページ
第一ボーダーライト	130	72	20	6	1色 24灯 3色(W・72・78)
第一サスペンションライト	1000		20	9	FM平凸6型 6台 / SSフレネル8型 8台
第二サスペンションライト	1000		20	6	FM平凸6型 6台 / SSフレネル8型 8台
アッパー・ホリゾンライト	200	72	20	8	4色(72・59・22・40)
ロアー・ホリゾンライト	200	72	20	8	4色(72・59・22・40)9台
シーリングライト	8型 1000	8型 12	20	20A×6	FM平凸8型 12台
	6型 750	6型 6	20	15A×3	SS平凸6型 6台
サイドフロントライト (上下各)	8型 1000	8型 4	20	20A×2	FM平凸8型 4台
	6型 1000	6型 2	20	20A×1	FM平凸6型 2台
	6型 750	6型 3	20	15A×2	フレネル6型 3台
センターピンスポットライト	700	1	20	2	XPS-700SR (クセノン)
FM平凸6型	1000	6			
SSフレネル6型	1000	4			
EQS-10	1000	2			雲、雪、雨、炎、花火、波
ディスクマシン		2			AL-EDM-D
ピンカッターライト	750	6(36°)			Source Four
先球レンズ		4			AL-4×2台 / AL-6×2台
ムービングライト		6			ROBIN DL4S Profile
5K スタンド		2			
2段スタンド		7			
丸ベース		4			
丸ベーススタンド		10			
C20P-C20C×2		12			2.7m×6本、1.8m×6本
C20P-C20C 2m		20			
C20P-C20C 5m		20			
C20P-C20C 10m		5			
C30P-C20C 2m		2			
C30P-C20C 20cm		4			
C30P-C30C 2m		6			
C30P-C30C 10m		4			
介錯棒 7m		1			アルミ

フロア回路・直回路

フロア回路	舞台上下	(20A)			9回路	上下共通
	LH上下	(20A)			8回路	
直回路	舞台上手袖1	(30A)			1回路	
	舞台下手袖1	(30A)			1回路	
	舞台上手袖2	(20A)			1回路	平行
	舞台下手袖2	(20A)			1回路	平行
	上下サイドフロント	(30A)			(上下各) 2回路	FRS L-1・L-2 (ポータブルディマーで使用)
	サスペンションライト 1S	(30A)			2回路	1S L-1・L-2
	サスペンションライト 2S	(30A)			2回路	2S L-1・L-2
	シーリングライト	(30A)			2回路	CL L-1・L-2 (ポータブルディマーで使用)
	客席	(30A)			1回路	
	調整室	(20A)			2回路	センターピンスポットライト
	客席ウォールコンセント	(20A)			1回路	
	単三200V動力電源	(30A)			1回路	

DMX

1S	OUT				2系統	
2S	OUT				2系統	
舞台袖上	IN・OUT				各1系統	
舞台袖下	IN・OUT				各1系統	
CL	OUT				2系統	(ポータブルディマーで使用)
FR上下	OUT				上下各 1系統	(ポータブルディマーで使用)
客席奥	IN				1系統	LANコネクタ有
調整室	IN				2系統	※内1系統は常設操作卓にて使用

LANコネクタ

上手舞台袖					1系統	
下手舞台袖					1系統	
客席奥					1系統	
調整室					1系統	